



PIONERO  
TECNOLÓGICO  
EN ENERGÍA LIMPIA



# BLUETTI AC200P L

Premium Series

**Energía Constante, Para Giras Extendidas**

2304Wh~7833,6Wh | 2400W

## Un Paso Potente hacia Adelante

¿Qué hay de nuevo con el AC200P L? Se trata de una mejora continua: carga rápida, más potencia, menos ruido y controles más inteligentes. Ya sea en terrenos difíciles o fuera de la red, es tu compañero confiable. Y de vuelta en casa, es tu fuente de energía de respaldo.

## Más Rápido. Más Inteligente. Más Potente.

**Más Bajo** Nivel de Ruido

**1,6x** Potencia de Salida

**1,3x** Entrada Solar

**4X** Velocidad de Carga



\*En comparación con la generación anterior

**Max. 7833,6Wh**

Capacidad  
Ampliable

**1 Hora**

hasta  
80%

**99%**

Cobertura de  
dispositivos

**3000+**

Ciclos de Carga

**10-Años**

Vida Útil

**5**

Maneras de Carga

**App**

Control  
Inteligente

**0**

Emisiones  
Nocivas

**<50dB**

Funcionamiento  
Silencioso

## La Mejor Solución de Energía para Una Mejor Experiencia en Caravana

Cuando estás en la carretera abierta en tu fiel caravana, el BLUETTI AC200P L es tu elección ideal. Con una sólida capacidad de 2304Wh-7833,6Wh y una potencia continua de 2400W, puede manejar prácticamente cualquier dispositivo que hayas llevado contigo, haciendo que tu caravana se sienta como un hogar lejos de casa.

## Tu Solución de Energía Lista para Usar en Caravana



### Energía ininterrumpida para tu Caravana

Con el **Regulador de Voltaje D40\***, un cargador de batería CC-CC diseñado exclusivamente para caravanas, puedes cargar directamente las baterías de 12V de tu caravana a través de AC200P L, paneles solares o baterías de arranque. De esta manera, los elementos esenciales en tu hogar móvil, como el minibar, el aire acondicionado y la bomba de neumáticos, tendrán suficiente energía.

\* Se vende por separado.



### Carga tu Caravana en Cualquier Momento y en Cualquier Lugar

Carga tu Caravana en Cualquier Momento y en Cualquier Lugar Con un puerto TT-30, puede alimentar su vehículo recreativo directamente desde el AC200P L, lo que lo convierte en una fuente de energía fiable sobre ruedas. Puede cargar su ordenador portátil, teléfono móvil y cámara mientras disfruta de su comida con estilo.

\* El puerto TT-30 solo está disponible en la versión estadounidense.

# Carga Más Rápida en su Clase de Potencia

## Carga CA de 2400W

⚡ 80% (1 Hora)

⚡ 100% (1,5 Horas)

## Carga Solar de 1200W

⚡ 100% (2,5 Horas)



Tomacorriente de Pared  
**1,5 Horas**  
(2400W Max.)



Panel Solar  
**2,5 Horas**  
(1200W Max.)



Puerto de coche  
**12,5 Horas**  
(200W Max.)



Generador  
**2 Horas**  
(2000W Max.)



Batería de plomo-ácido  
**12,5 Horas**  
(200W Max.)

## Preparado para el 99% de los Dispositivos

El AC200P L ofrece una potencia nominal de 2400W, cubriendo la mayoría de las cargas en tu caravana o en casa. Activa el modo de elevación de potencia a través de la aplicación BLUETTI, y podrás aumentar la potencia hasta 3600W para los dispositivos de calefacción de alto consumo energético.



## Hasta 7,8kWh de Capacidad Ampliable

AC200P L es perfectamente compatible con las baterías de expansión B300K y B210P. Así que puedes personalizar la capacidad hasta alcanzar 7833,6Wh. Aprovechar todo el potencial de la energía ilimitada nunca ha sido tan sencillo.



**5069Wh**  
AC200P L  
+ 1x B300K



**6604Wh**  
AC200P L  
+ 2 x B210P



**7833,6Wh**  
AC200P L  
+ 2 x B300K



Cable de expansión B210P

\*Para conectar con el B210P, necesitará un cable adicional P090D a M28.

## 10 Años de Tranquilidad

- UL Certificación UL
- Protección contra sobrecalentamiento
- Protección contra sobrevoltage
- Protección contra sobrecarga
- Protección contra sobrecorriente
- Protección contra cortocircuito
- Protección contra bajo voltaje



## 12 Salidas para Carga Diversa

- NEMA TT-30 \* 1
- Cargador inalámbrico\*2
- Toma de mechero\*1
- Salida de CA\*4
- 48V Puerto para caravana\*1
- Puerto USB-C\*2
- Puerto USB-A\*2



EU



US



TT-30

\*El puerto TT-30 solo está disponible en la versión estadounidense.

# Amplias Aplicaciones



Viaje en Caravana



Acampada



Copia de Seguridad del Hogar



Cafetera  
(1700W)

**1 Hora**



Frigorífico portátil  
(110W)

**15,5 Horas**



Cámara  
(60Wh)

**21 Veces**



Portátil  
(70Wh)

**17 Veces**



Dron  
(40Wh)

**31 Veces**



Aire Acondicionado  
(900W)

**2 Horas**



Secador de pelo  
(1600W)

**1,2 Horas**



Microwave  
(1000W)

**1,9 Hours**



## Especificaciones

### Información General

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Capacidad               | 2304Wh                  |
| Tipo de cerlida         | LiFePO <sub>4</sub>     |
| CA + CC Entrada         | 2400W Max.              |
| Temperatura de Carga    | 0°C-40°C / 32°F-104°F   |
| Temperatura de Descarga | -20°C-40°C / -4°F-104°F |

### Salida

|                            |                                        |         |
|----------------------------|----------------------------------------|---------|
| Voltage                    | US-120V                                | EU-230V |
| Corriente                  | 20A                                    | 10,5A   |
| Potencia                   | 2400W en total                         |         |
| Frecuencia                 | 50Hz / 60Hz                            |         |
| Toma de mechero*1          | 12V / 10A                              |         |
| USB-A *2                   | 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1,5A, 18W Max. |         |
| USB-C *2                   | 5 / 9 / 12 / 15 / 20V, 3A; 20V, 5A     |         |
| 48V Puerto para Caravana*1 | 48V / 8A                               |         |
| Cargador inalámbrico*2     | 15W Max.                               |         |

### Entrada de CC/PV

|          |            |
|----------|------------|
| Potencia | 1200W Max. |
| Voltage  | 12V~145V   |

### Entrada de CA

|                          |             |            |
|--------------------------|-------------|------------|
| Voltage                  | US-120V     | EU-230V    |
| Corriente                | 20A Max.    | 10,5A Max. |
| Frecuencia               | 50Hz / 60Hz |            |
| SAI Tiempo de Comutación | ≤20ms       |            |

### Otros

|                        |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Conectividad           | WiFi / Bluetooth                                        |
| Dimensiones(L * W * H) | 420mm * 280mm * 366,5mm / 16,5in * 11in * 14,4in        |
| Peso Neto              | 28,3kg / 62lbs                                          |
| Certificaciones        | UN38.3, 3C, SRRC, FCC, IC, UL, PSE, TELEC, CE, NTC, RCM |

### BLUETTI Panel Solar Recomendaciones

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Panel solar BLUETTI de 120 W x 5 | 6,4~7,7 Horas |
| Panel solar BLUETTI de 200W x 5  | 3,8~4,6 Horas |
| Panel solar BLUETTI de 360W x 3  | 3,6~4,3 Horas |



Contact Us